

SENSORE P.I.R. 360° CONTROSOFFITTO codice **64.2300.85**

Sensore P.I.R. a 360° da controsoffitto - max 1200W - IP20



SENSORI P.I.R.

Installazione	da controsoffitto
Alimentazione	230 Vac / 50 Hz
Carico massimo incandescenza	1.200 W
Carico massimo fluorescenza	300 W
Angolo di copertura	360 °
Distanza rilevamento	6 m
Tempo accensione	min 10 sec / max 8 min regolabile
Grado di protezione	IP20
Controllo luce	3 ~ 2000 lux regolabile
Temperatura lavoro	-20° ~ +40°C

KONELCO